

ZG RETROFIT BOX M

Zhaga-Fass. Nachrüstbox Mastaufsatzmont.

Art.Nr. 96684001

Anwendung

ZG RETROFIT BOX M und ZG RETROFIT BOX W wurden als Zubehör entwickelt, um als Schnittstelle zwischen Nicht-Zhaga-D4i Leuchten und einer drahtlosen Zhaga-D4i Steuerung zu dienen. Diese Zubehörteile können entweder auf einem Mast (Ausführung M) oder auf einer Wand montiert werden (Ausführung W).

ZG RETROFIT BOX M & W sind Teil des THORN UrbaSens PLAY Steuerungssystems.

ZG RETROFIT BOX M & W sind nur mit dem RF-Controller ZG bDW 96636993 kompatibel



Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung:

- Integriertes 24V Netzteil
- Integriertes DALI Bus Netzteil
- Integrierter 10kV Überspannungsschutz
- ZU Zhaga Book 18 Ed. 3.0 Anschluss

Technische Daten

Nominelle Eingangsspannung	220-240V
Zulässige Eingangsspannung	198-264V
Ausgänge	1 D4i-konformer Ausgang mit eingebauter Bus-Stromversorgung (DA+/DA-)
Leistungsaufnahme	Max. 8 DALI Lasten
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08