

ZG RETROFIT BOX M

Boît. rétro. prise Zhaga montage sur mât

Référence 96684001

Application

Les boîtiers rétrofit ZG M et ZG W sont des accessoires conçus pour assurer l'interface entre des luminaires non Zhaga D4i et un contrôleur sans fil Zhaga-D4i. Ces accessoires peuvent être fixés sur un mât (version M) ou au mur (version W).

Les boîtiers rétrofit ZG M & W font partie du système de contrôle THORN UrbaSens PLAY.

Les boîtiers rétrofit ZG M & W ne sont compatibles qu'avec le contrôleur RF ZG bDW 96636993.



Fonctionnement

Description fonctionnelle :

- Alimentation 24 V intégrée
- Alimentation du bus DALI intégrée
- Protection contre les surtensions de 10 kV intégrée
- Prise ZU Zhaga book 18 ed 3.0

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation nominale	220-240 V
Tension d'alimentation autorisée	198-264V
Sorties	1 sortie conforme D4i avec alimentation de bus intégrée (DA+/DA-)
Consommation électrique	8 charges DALI max.
Température ambiante	-20°C à +50°C
Indice de protection	IP66
Résistance aux impacts	IK08