

## SWITCHLITE CC PROGRAMMER

Outil de programmation de base

Référence 96240295

### Application

Le Switchlite CC Programmer est une télécommande infrarouge compacte utilisée pour la programmation de base de produits Sensalite à rayons infrarouges. La programmation est assurée à distance et peut donc être effectuée depuis le sol (les infrarouges ont une portée de 7 m).



### Fonctionnement

Selon le produit nécessitant d'être programmé, le Switchlite CC Programmer peut être utilisé pour configurer certaines caractéristiques et certains paramètres, par exemple : expiration, niveau lux marche/arrêt, sensibilité, essai de marche, sélection du type de charge, allumage, mode présence/absence. Le contrôle de base des lumières est également possible à l'aide des fonctions Marche/Arrêt et Lever/Baisser. Le Switchlite CC Programmer peut inclure des réglages qui ne sont pas utilisés sur le dispositif en cours de programmation. Voir la notice d'installation du dispositif particulier pour les réglages spéciaux et par défaut.

#### Caractéristiques techniques

Dimensions	86 x 67 x 4 mm (L x l x h, en mm)
Poids	0.017 kg env.
Type de batterie	Batterie au lithium 3Vdc CR2025 (fournie avec l'unité)
Portée des rayons infrarouges	7m
Température de service	0 to 35°C
Humidité	5 à 95 % sans condensation
Conformité	EMC-2004/108/EC